

## XCL-S600 (27fps) / XCL-S900 (18fps)

## 接続可能な画像処理装置・画像入力ボード

FVC07CLB

## サポートする機能

取り込みモード名称 (ファースト呼称)	対応カメラ機能名称	備 考
ノーマル (通常) 入力	フリーラン	露光時間はコマンド通信にて設定
トリガ入力	トリガーモード	露光期間はソフトウェア設定

## [各モード共通の設定]

コマンド	設定項目	説明
SENSOR-TAP	センサータップ出力	「4: センサータップ4チャンネル」に設定
TRG-SRC	トリガー信号入力	「101: CC1番ピン」に設定

## 取り込みモードに依存する設定

## [ノーマル入力モード]

コマンド	設定項目	説明
TRG-MODE	トリガーモード設定	「0: フリーラン」に設定
EXP-MODE	露光モード設定	「0: トリガーエッジ検出」に設定

## [ランダムトリガ入力モード]

コマンド	設定項目	説明
TRG-MODE	トリガーモード設定	「1: トリガーモード」に設定
EXP-MODE	露光モード設定	「1: トリガー幅検出」に設定

その他デフォルトで使用可能です。

## 留意事項

詳細な設定方法およびカメラ仕様につきましては、ソニー株式会社様より提供される「デジタルビデオカメラモジュール ユーザーズガイド」を参照してください。